

# 大ホール照明設備リスト

2022年3月現在

名称	回路	常設機材	数量	備考
UH	19灯X6色配線(26cmX23cm)	500wハロゲン		#71 #72 #78 #63 #22 #W
LH	16灯X4色配線(23cmX19.6cm)	300wハロゲン		#72 #59 #22 #40
1BOR	21灯X4色配線 切替8回路(下上・中)			#W #72 #78 #W
2BOR	21灯X4色配線 切替8回路(下上・中)			#W #72 #78 #W
PROSUS	16回路(C型20A)	1Kw平凸(AQS-10)	13	
		1Kwフレネル(AQF-10)	14	
1SUS	20回路(C型20A)	1Kw平凸(AQS-10)	16	
		1Kwフレネル(AQF-10)	12	
		ソースフォー(436)	2	
2SUS	20回路(C型20A)	1Kw平凸(AQS-10)	15	スクリーンと共吊
		1Kwフレネル(AQF-10)	12	
3SUS	16回路(C型20A)	1Kw平凸(AQS-10)	15	
		1Kwフレネル(AQF-10)	12	
		ソースフォー(436)	2	
4SUS	16回路(C型20A)	1Kwフレネル(AQF-10)	12	
		パーライト(PAR-64L 1N)	10	
トーマタルライト	上下共3回路(C型20A 各2口)	1Kw平凸(LTS-10)	6	通常上下共2台X3色
1タワーライト	上下共4回路(C型20A 各2口)	1Kw平凸(LTS-10)	4	通常上下共2台X4色
		1Kwフレネル(LTF-10)	4	
2タワーライト	上下共4回路(C型20A 各2口)	1Kw平凸(LTS-10)	4	通常上下共2台X4色
		1Kwフレネル(LTF-10)	4	
1FR	9回路(1~6はC型20A 各2口)	1Kw平凸(AQS-10)	12	通常上下共3台X4色 花道3台X1色
	(7,8,9はC型30A 各2口)	1Kw平凸(LTS-10)	3	予備の4回路内3回路は袖コンセント切替
2FR	6回路(C型20A 各2口)	1Kw平凸(AQS-10)	6	通常上下共3台X2色
				予備の4回路内2回路は袖コンセント切替
1CL	18回路(C型20A 12回路は 各2口)	1Kw平凸(LTS-10)	30	通常6台X4色 他6回路1台ずつ有り
2CL	8回路(C型20A 各2口)	2Kw平凸(LTS-20)	8	通常8台X1色 10インチ
		1Kw平凸(AQS-10)	2	
		1Kw平凸(LTS-10)	2	
		パーライト(PAR-64L 1N)	6	通常6台X1色
PIN	センタールーム	2Kwクセノンピン	2	
	2CL	1Kwクセノンピン	2	
上FP	10回路(C型30A 各1口)			
下FP	10回路(C型30A 各1口)			
前FP	4回路(C型30A 各2口)			
奥FP	3回路(C型30A 各2口)			
迫FP	3回路(C型30A 各2口)			
花道上FP	2回路(C型30A 各1口)			
花道下FP	2回路(C型30A 各1口)			
花道前客席上FP	2回路(C型30A 各2口)			
花道前客席下FP	2回路(C型30A 各2口)			
オーケストラピット	2回路(C型30A 各5口)			客席使用時は不可
袖上コンセント	5回路(C型30A 各1口)			フロント予備回路 切替 1FR7,8,9 /2FR5,6
袖下コンセント	5回路(C型30A 各1口)			フロント予備回路 切替 1FR7,8,9 /2FR5,6
フットライト	4回路(C型30A 各1口)			#72 # 78 #22 #W

# 大ホール照明設備リスト

2021年6月現在

SS(スタンド付)1Kw LTS-10	10台×上下					
予備スタンド	6台×上下					
ハイスタンド	2台×上下					
バンドア	9個					
コード	C30-C30	10m	5本	C20-C20	2m	20本
	C30-C30	5m	20本	C20<C20		40本
	C30-C30	3m	20本	C30-C20	5m	20本
	C30-C30	2m	10本	C30-C20	2m	20本
	C30<C30		20本	C30<C20		20本
	C20-C20	10m	8本			
	C20-C20	5m	30本	C60<C30		4本
	C20-C20	3m	20本	C60-C30		1本

60A直電源	舞台奥上下各 2回路		
特設電源	単相三線 150A(舞台上手奥)		
	30A直電源	DMX	
◆PS・1～4S	上下各1回路	OUT	上下各1回路
◆第1フロント	上下各1回路	OUT	上下各1回路
◆第1シーリング	1回路	OUT	1回路
◆舞台前 袖	上下各2回路	IN	上下各1回路
◆客席後方	1回路	IN	1回路
◆映写室	1回路	IN	1回路

東芝製調光装置	調光室上手フロント
電源容量	3φ4W 240VA
調光方式	CRT方式 電子パッチ LICSTAR-4S
負荷回路	262回路
プリセットフェーダー数	120本×3段 (360本×1段 切替可) メモリー可・サブマスター20本(6バンク×20ページ)
客電用調光器	自動・手動・パッチ可

# 照明器具リスト

2022年3月現在

移動器具					特殊効果器具				
名称	型式	容量	数量	備考	機材	型式	容量	数量	備考
パーライト	PAR-64L 1N	1000w	20	内10台は4SUSで使用	マシンスポット	EQS-20	2000w	4	
	PAR-64L 5M	500w	30			EQS-10	1000w	5	
	PAR-64L 5VN	500w	18			EQS-5	650w	4	小ホール用
プリモ	LPS-15	1500w	19	バンドア14個	ディスクマシン	EDM		5	
ソースフォー	436	575w	16	内4台は1, 3SUSで使用	ミニディスクマシン	MDM		4	小ホール用
	450	575w	4	36° チューブ4台あり交換可	スパイラルマシン	ESM		2	
ITO		650w	20	アイリス付5台無15台	フィルムマシン	EFM		2	
平凸レンズ	8インチ	1000w	10		スライドキャリアマスク	ESC		4	
	6インチ	500w	8		箱型波マシン		1000w	4	内ダボ付2台
	ベビー	500w	8		先玉	OL-4		4	
フレネルレンズ	6インチ	500w	10			OL-6		4	
LHQ	ハロゲン	100w	5	6尺 4灯3色		OL-8		4	
フットスポット	白熱球	500w	10			MOL-4		4	小ホール用
花道用フットライト	白熱球	60w	4	6尺 4灯2色	ミラーボール	MB-450		1	吊り型(450Φ)
ミニブルートライト		1000w	4	2灯用				1	置き型
ベースプレート			30						
ボーダーハンガー			12						
自在ハンガー			8						
ハンガー			40						
二連アーム			10						

※大小ホール兼用

## 奈落倉庫以外の場所にある器具

名称	型式	容量	数量	場所
平凸レンズ	8インチ	1000w	10台内10台は	舞台上手
	ベビー	500w	8台内2台は	舞台上手
花道用フットライト		60w	4台内4台は	下手ダクト室
スライドキャリアマスク	ESC		4台内1台は	上手3階前室

# 調布市グリーンホール 大ホール アドレス表

2018年5月現在

No.1

アドレス	回 路	アドレス	回 路	アドレス	回 路	アドレス	回 路
1	PROSUS- 1	41	1SUS- 17	81	3SUS- 9	121	LH上- 1
2	PROSUS- 2	42	1SUS- 18	82	3SUS- 10	122	LH上- 2
3	PROSUS- 3	43	1SUS- 19	83	3SUS- 11	123	LH上- 3
4	PROSUS- 4	44	1SUS- 20	84	3SUS- 12	124	LH上- 4
5	PROSUS- 5	45	2B上下- 1	85	3SUS- 13	125	F- 1
6	PROSUS- 6	46	2B上下- 2	86	3SUS- 14	126	F- 2
7	PROSUS- 7	47	2B上下- 3	87	3SUS- 15	127	F- 3
8	PROSUS- 8	48	2B上下- 4	88	3SUS- 16	128	F- 4
9	PROSUS- 9	49	2B中- 1	89	4SUS- 1	129	CD
10	PROSUS- 10	50	2B中- 2	90	4SUS- 2	130	TL下- 1
11	PROSUS- 11	51	2B中- 3	91	4SUS- 3	131	TL下- 2
12	PROSUS- 12	52	2B中- 4	92	4SUS- 4	132	TL下- 3
13	PROSUS- 13	53	2SUS- 1	93	4SUS- 5	133	TL上- 1
14	PROSUS- 14	54	2SUS- 2	94	4SUS- 6	134	TL上- 2
15	PROSUS- 15	55	2SUS- 3	95	4SUS- 7	135	TL上- 3
16	PROSUS- 16	56	2SUS- 4	96	4SUS- 8	136	1TW下- 1
17	1B上下- 1	57	2SUS- 5	97	4SUS- 9	137	1TW下- 2
18	1B上下- 2	58	2SUS- 6	98	4SUS- 10	138	1TW下- 3
19	1B上下- 3	59	2SUS- 7	99	4SUS- 11	139	1TW下- 4
20	1B上下- 4	60	2SUS- 8	100	4SUS- 12	140	1TW上- 1
21	1B中- 1	61	2SUS- 9	101	4SUS- 13	141	1TW上- 2
22	1B中- 2	62	2SUS- 10	102	4SUS- 14	142	1TW上- 3
23	1B中- 3	63	2SUS- 11	103	4SUS- 15	143	1TW上- 4
24	1B中- 4	64	2SUS- 12	104	4SUS- 16	144	2TW下- 1
25	1SUS- 1	65	2SUS- 13	105	UH- 1	145	2TW下- 2
26	1SUS- 2	66	2SUS- 14	106	UH- 2	146	2TW下- 3
27	1SUS- 3	67	2SUS- 15	107	UH- 3	147	2TW下- 4
28	1SUS- 4	68	2SUS- 16	108	UH- 4	148	2TW上- 1
29	1SUS- 5	69	2SUS- 17	109	UH- 5	149	2TW上- 2
30	1SUS- 6	70	2SUS- 18	110	UH- 6	150	2TW上- 3
31	1SUS- 7	71	2SUS- 19	111	UH- 7	151	2TW上- 4
32	1SUS- 8	72	2SUS- 20	112	UH- 8	152	1FR下- 1
33	1SUS- 9	73	3SUS- 1	113	UH- 9	153	1FR下- 2
34	1SUS- 10	74	3SUS- 2	114	UH- 10	154	1FR下- 3
35	1SUS- 11	75	3SUS- 3	115	UH- 11	155	1FR下- 4
36	1SUS- 12	76	3SUS- 4	116	UH- 12	156	1FR下- 5
37	1SUS- 13	77	3SUS- 5	117	LH下- 1	157	1FR下- 6
38	1SUS- 14	78	3SUS- 6	118	LH下- 2	158	1FR下- 7
39	1SUS- 15	79	3SUS- 7	119	LH下- 3	159	1FR下- 8
40	1SUS- 16	80	3SUS- 8	120	LH下- 4	160	1FR下- 9

※ TL = トーメン

※ TW = タワー

※ F = フットライト

※ CD = オケピコンダクター回路

※1FR上下- 7・8・9 2FR上下- 5・6

上記の回路は舞台前コンセントボックスと切替可

# 調布市グリーンホール 大ホール アドレス表

2018年5月現在

No.2

アドレス	回 路	アドレス	回 路	アドレス	回 路
161	1FR上- 1	201	2CL- 2	241	FP花道上- 2
162	1FR上- 2	202	2CL- 3	242	OFP- 1
163	1FR上- 3	203	2CL- 4	243	OFP- 2
164	1FR上- 4	204	2CL- 5	244	WP下- 1
165	1FR上- 5	205	2CL- 6	245	WP下- 2
166	1FR上- 6	206	2CL- 7	246	WP上- 1
167	1FR上- 7	207	2CL- 8	247	WP上- 2
168	1FR上- 8	208	FP下- 1	248	天反- 1
169	1FR上- 9	209	FP下- 2	249	天反- 2
170	2FR下- 1	210	FP下- 3	250	天反- 3
171	2FR下- 2	211	FP下- 4	251	天反- 4
172	2FR下- 3	212	FP下- 5	252	天反- 5
173	2FR下- 4	213	FP下- 6	253	天反- 6
174	2FR下- 5	214	FP下- 7	254	天反- 7
175	2FR下- 6	215	FP下- 8	255	HL1- 1
176	2FR上- 1	216	FP下- 9	256	HL1- 2
177	2FR上- 2	217	FP下- 10	257	HL2- 1
178	2FR上- 3	218	FP上- 1	258	HL2- 2
179	2FR上- 4	219	FP上- 2	259	HL2- 3
180	2FR上- 5	220	FP上- 3	260	HL3- 1
181	2FR上- 6	221	FP上- 4	261	HL3- 2
182	1CL- 1	222	FP上- 5	262	HL4- 1
183	1CL- 2	223	FP上- 6	263	HL4- 2
184	1CL- 3	224	FP上- 7	264	HL4- 3
185	1CL- 4	225	FP上- 8	265	HL4- 4
186	1CL- 5	226	FP上- 9	266	HL5- 1
187	1CL- 6	227	FP上- 10	267	HL5- 2
188	1CL- 7	228	FP奥- 1	268	HL5- 3
189	1CL- 8	229	FP奥- 2	269	HL5- 4
190	1CL- 9	230	FP奥- 3	270	HL5- 5
191	1CL- 10	231	FP中- 1	271	HL6- 1
192	1CL- 11	232	FP中- 2		
193	1CL- 12	233	FP中- 3		
194	1CL- 13	234	FP前- 1		
195	1CL- 14	235	FP前- 2		
196	1CL- 15	236	FP前- 3		
197	1CL- 16	237	FP前- 4		
198	1CL- 17	238	FP花道下- 1		
199	1CL- 18	239	FP花道下- 2		
200	2CL- 1	240	FP花道上- 1		

※ OFP = オケピコンセント

※1FR上下- 7・8・9 2FR上下- 5・6

※ WP = 客席ウォールコンセント 上記の回路は舞台前コンセントボックスと切替可

※ HL = 客電

# 調布市グリーンホール 大ホール アドレス表

2018年5月現在

— 常設回路一覧 —

No.3

## ■ UH

色	回路	アドレス
#71	UH- 1	105
	UH- 7	111
#72	UH- 2	106
	UH- 8	112
#78	UH- 3	107
	UH- 9	113
#63	UH- 4	108
	UH- 10	114
#22	UH- 5	109
	UH- 11	115
#W	UH- 6	110
	UH- 12	116

## ■ LH

色	回路	アドレス
#72	LH下- 1	117
	LH上- 1	121
#59	LH下- 2	118
	LH上- 2	122
#22	LH下- 3	119
	LH上- 3	123
#40	LH下- 4	120
	LH上- 4	124

## ■ 1Bor

色	回路	アドレス
#W	1BL上下- 1	17
	1BL中- 1	21
#72	1BL上下- 2	18
	1BL中- 2	22
#78	1BL上下- 3	19
	1BL中- 3	23
#W	1BL上下- 4	20
	1BL中- 4	24

## ■ 2Bor

色	回路	アドレス
#W	2BL上下- 1	45
	2BL中- 1	49
#72	2BL上下- 2	46
	2BL中- 2	50
#78	2BL上下- 3	47
	2BL中- 3	51
#W	2BL上下- 4	48
	2BL中- 4	52

## ■ 下フロント常設使用回路

色	回路	アドレス
上段	2FR下- 1	170
	2FR下- 2	171
	1FR下- 1	152
	1FR下- 2	153
	1FR下- 3	154
下段	1FR下- 4	155
花道あて	1FR下- 6	157

## ■ 上フロント常設使用回路

色	回路	アドレス
上段	2FR上- 1	176
	2FR上- 2	177
	1FR上- 1	161
	1FR上- 2	162
	1FR上- 3	163
下段	1FR上- 4	164
花道あて	1FR上- 6	166

※1FR上下- 7・8・9 2FR上下- 5・6回路は舞台前コンセントボックスと切替可

## ■ 客席

場所	回路アドレス	アドレス	回路アドレス	回路	回路アドレス
軒下	HL1- 1	255	2階席	HL4- 4	265
軒下	HL1- 2	256		HL5- 1	266
客席前から	HL2- 1	257		HL5- 2	267
	HL2- 2	258		HL5- 3	268
	HL2- 3	259		HL5- 4	269
	HL3- 1	260		HL5- 5	270
	HL3- 2	261		HL6- 1	271
	HL4- 1	262			
	HL4- 2	263			
	HL4- 3	264			